

CPC-2008

POWER
CONTROLLER

D-6

◆ 개요

CPC-2008은 카메라 및 주변기기의 전원을 제어하는 8채널 전원 공급 제어기입니다.

현재의 공급전압을 전면에 표시하여 정상적인 전원의 공급 상태를 쉽게 확인 할 수 있으며 순간적인 돌입 전류 발생 및 오조작 방지회로를 채용하였으며 정전 보상 기능이 있어 정전후 복구시에도 자동적으로 동작합니다.



특징

- 공급전압을 전면에 표시하여 전원 공급 상태를 쉽게 확인.
- 3구 접지 콘센트를 채용하여 안정된 전원 공급.
- 원터치 전 채널 전원 공급 기능.
- 채널별 순차적 전원 공급.
- 전체 부하가 정격 이상 소비될 경우 자동 차단하여 위험을 방지 할 수 있는 차단기 적용.
- 정전 후 자동 복구되는 정전 보상 회로 적용.

기능

- 공급 전압 표시 기능.
- 채널별 오조작 방지 기능.
- 전 채널 ALL ON/OFF 기능.
- 채널별 순차적 전원 공급 기능.
- 과전류 자동 차단 기능.

사양

출력 단자	8채널, AC220V 3구 접지 콘센트
출력 전압	AC 220V
출력 용량	채널당 : 최대 5A이하 전체채널 TOTAL : 10A이하
제어 방식	MICOM 연동 REPLAY 제어
과전류 차단	15A
공급 전압 표시	3 DIGIT LED DISPLAY (RED)
동작허용범위온도	0°C ~ 40°C
사용 전압	AC 220V 60Hz
소비 전력	약 5W이하 (무부하시)
재질	STEEL 1.0t / RACK MOUNT : 2.0t
외형 치수	482(W) × 88(H) × 350(D)mm

